EAV-CSLA28

Line array EAV-CSLA28

Line array · Áudio



Módulo de line array EAV-CSLA28. Resposta em frequência 75Hz–18kHz.

Ficha técnica	
Tipo	line array, passiva
Transdutores	LF: 2 × 8" / bobina 52 mm, HF: 1 × 1,4" / bobina 76 mm
Potência	LF 300/1200 W, HF 100/400 W
Impedância	8 Ω
Cobertura	110 ° × 10 °
Resposta em frequência	75Hz–18kHz